

## ACTUACIÓN

### Procesador

Intel® Core i5-13450HX, 10 núcleos (6 núcleos + 4 núcleos)/16 núcleos, núcleo P de 2,4/4,6 GHz, núcleo Ecore de 1,8/3,4 GHz, caché inteligente Intel de 20 MB

### Gráficos

NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8 GB GDDR7, reloj Boost de 1500 MHz, TGP de 65 W, 440 IA TOPS

### Conjunto de chips

Conjunto de chips Intel® HM770

### Memoria<sup>[1]</sup>

1x 16 GB SODIMM DDR5-4800

### Ranuras de memoria

Dos ranuras SODIMM DDR5 con capacidad de doble canal

### Memoria máxima<sup>[2]</sup>

Oferta de hasta 16 GB DDR5-4800

### Almacenamiento

SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

### Ranura de almacenamiento

Dos ranuras M.2 2242 PCIe® 4.0 x4

### Soporte de almacenamiento máximo<sup>[3]</sup>

Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 • SSD M.2 de hasta 1 TB cada uno<sup>[4]</sup>

### Óptico

Ninguno

### Lector de tarjetas

Ninguno

### Chip de audio

Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287

### Oradores

Altavoces estéreo, 2 W x2, optimizados con Nahimic Audio

### Micrófono

2x, Matriz

### Cámara

HD 720p con obturador electrónico

### Batería

60 Wh

### Adaptador de corriente

Punta delgada de 135 W (3 pines)

### Características especiales

Chip de IA: LA1

## DISEÑO

### Mostrar

Pantalla FHD de 15,6" (1920 x 1080) IPS de 300 nits antirreflejo, 100 % sRGB, 144 Hz<sup>[5]</sup>

### Pantalla táctil

Ninguno

### Relación pantalla-cuerpo

88% AAR (índice de área activa)

### Calibración de color

Ninguno

### Bolígrafo

Lápiz no compatible

### Teclado

Sin retroiluminación, español (LA)

### Panel táctil

Panel táctil multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas)

### Dimensiones (An x Pr x Al)<sup>[6]</sup>

361,26 x 255,6 x 22,9-24,8 mm (14,22 x 10,06 x 0,90-0,98 pulgadas)

### Peso<sup>[7]</sup>

A partir de 2,3 kg (5,07 lbs)

### Color de la caja

Luna Grey

### Material de la caja

PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo)

### Tratamiento de superficies

### Cuadro

## SOFTWARE

### Sistema operativo

Ninguno

### Software incluido

Ninguno

## CONECTIVIDAD

### WLAN + Bluetooth

Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2

### Red de área amplia (WWAN)

WWAN no compatible

### Ethernet

100/1000M (RJ-45)

### Puertos estándar<sup>[8]</sup>

•2 puertos USB-A (USB 5 Gbps/USB 3.2 Gen 1)

•1x USB-C® (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), con USB PD 65-100 W<sup>[9]</sup>

•1x HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz

•1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm)

•1x Ethernet (RJ-45)

•1 conector de alimentación de punta delgada

## SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

### Chip de seguridad

Firmware TPM 2.0 habilitado

### Lector de huellas dactilares

Sin lector de huellas dactilares

### Otra seguridad

Obturador electrónico

## SERVICIO

### Garantía básica

1 año, mensajería o entrega a domicilio

### Actualización incluida

Ninguno

## ACCESORIOS

### Accesorios incluidos

Ninguno

## CERTIFICACIONES

### Certificaciones verdes

•Lote ErP 6/26

•Cumple con RoHS

## MODELO

Los más vendidos : Sí EAN/UPC/ENE:199273224241 Fin del  
Fecha de anuncio:06-10-2025 soporte:31-08-2031

### Nota:

<sup>[1]</sup>La memoria instalada es en realidad DDR5-5600, pero puede funcionar como DDR5-4800

debido a la limitación del procesador.

<sup>[2]</sup>La memoria máxima se basa en los resultados de pruebas con las ofertas de memoria actuales de Lenovo.

<sup>[3]</sup>La capacidad de almacenamiento admitida se basa en los resultados de pruebas con las ofertas de almacenamiento actuales de Lenovo.

<sup>[4]</sup>El sistema admite dos SSD a través de dos ranuras M.2, pero Lenovo solo ofrece una configuración de SSD con una segunda ranura para la autoexpansión del usuario.

<sup>[5]</sup>La tecnología IPS (conmutación en el plano) puede referirse a IPS, PLS, ADS, AHVA, AAS.

<sup>[6]</sup>Las dimensiones del sistema pueden variar según las configuraciones.

<sup>[7]</sup>El peso del sistema es aproximado y se basa en resultados del laboratorio de Lenovo.

Este peso varía según el origen del componente, la variabilidad en la distribución de cada componente y el proceso de fabricación. Es posible que no sea el peso exacto para cada modelo específico.

<sup>[8]</sup>La velocidad de transferencia de los puertos variará y, dependiendo de muchos factores, como la velocidad de procesamiento del dispositivo host, los atributos del archivo y otros factores relacionados con la configuración del sistema y su entorno operativo, será más lenta que la velocidad teórica.

<sup>[9]</sup>Admite el protocolo Lenovo para carga de 140 W, pero requiere un adaptador Lenovo exclusivo para su funcionamiento.

•Por favor consulte el sitio oficial [Sitio web de la tienda Lenovo](#)o comuníquese con un representante de ventas local de Lenovo o un socio comercial autorizado para conocer el inventario actual y las opciones de compra.

•Lenovo se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.